



RE3-ACC-CXU100 BNC-Koaxialkabel 30,5m 50Ohm verlustarm

- Erstklassiges Koaxialkabel mit extrem geringer Dämpfung
- 50 Ohm
- Robuste BNC-Stecker



Das CXU100 ist ein erstklassiges Koaxialkabel (30,4 m) mit geringer Dämpfung für UHF-Funkmikrofonsysteme. Seine hohe Effizienz und die geringe Dämpfung machen es ideal für Systeminstallationen, die lange Kabel zwischen Antennen und Empfängern erfordern.

Technische Daten

Kabelausführung:	Koaxial
Anschlusstyp:	BNC-Stecker – BNC-Stecker
Impedanz:	50 Ohm
Geschätzte Dämpfung:	4,4 dB
Abmessungen (Längen):	30,48 m
Durchmesser:	10,3 mm
Farbe:	Schwarz
Nettogewicht:	2,910 kg
Bruttogewicht:	2,940 kg

Planungshinweise

Gehen Sie wie folgt vor, um das Koaxialkabel zu installieren:

1. Stecken Sie die im Kabel eingebauten BNC-Stecker in die Antennenbuchsen am Empfänger (oder Splitter) und an der Antenne.
2. Drehen Sie den Anschluss im Uhrzeigersinn, um die BNC-Stecker in den BNC-Buchsen einrasten zu lassen.

Bestellnummer	Beschreibung
RE3-ACC-RMK1	Rackmontagesatz für einzelnen RE3 Empfänger
RE3-ACC-RMK2	Rackmontagesatz für zwei RE3 Empfänger
RE3-ACC-CXUF	Kabelsatz zur Montage der Antenne von hinten nach vorne
RE3-ACC-PLPA	Passive Antenne, log.-periodisch, 470–960 MHz
RE3-ACC-ALPA	Aktive Antenne, log.-periodisch, 470–960 MHz
RE3-ACC-AASP	Antennensplitter, 2 Eing. x 8 Ausg., 470-960MHz

Bestellnummer	Beschreibung
RE3-ACC-PASP	Kit mit 1 x 2 passiven Antennensplittern
RE3-ACC-RFAMP	Leistungsverstärker der aktiven HF-Antenne, 470–960 MHz

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Bauteil
1	Antennenkabel, 50 Ohm
1	Technische Daten
1	Gewährleistung und Produktdokumentation – Informationskarte

Bestellinformationen

RE3-ACC-CXU100 BNC-Koaxialkabel 30,5m 50Ohm verlustarm
30,4 m, 50 Ohm BNC-Koaxialkabel mit geringer Dämpfung für drahtlose UHF-Systeme, schwarz
Bestellnummer **RE3-ACC-CXU100**

Vertreten von:

Deutschland:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany

Bosch Security Systems, Inc.
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA

www.electrovoice.com