



## สายโคแอกซ์สำหรับสายอากาศ 2 พุต RE3-ACC-CXU2 (คู่)

- สายโคแอกซ์ RG-58U คุณภาพสูง
- 50 โอห์ม
- ขั้วต่อ BNC ตัวผู้ที่ทนทาน



CXU2 คือสายโคแอกซ์ 2 พุตความสูญเสียต่ำคู่หนึ่งสำหรับระบบโมโครโฟนไร้สาย UHF ความยาวที่สั้นกว่าทำให้เหมาะสำหรับการต่อสายระหว่างส่วนประกอบของระบบกระจายสัญญาณสายอากาศภายในชั้นวางเครื่องรับสัญญาณ

### ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ประเภทสาย:	RG-58U โคแอกซ์เชิล
ประเภทขั้วต่อ:	BNC - BNC
อิมพีแดนซ์:	50 โอห์ม
การลดทอนสัญญาณโดยประมาณที่ความยาว:	0.5 dB
ขนาด (ความยาว):	2 พุต (61 ซม.)
เส้นผ่านศูนย์กลาง:	0.195 นิ้ว (4.95 มม.)
สี:	ดำ
น้ำหนักสุทธิ:	1.73 ออนซ์ (49 กรัม)
น้ำหนักรวม:	1.87 ออนซ์ (53 กรัม)

### หมายเหตุการติดตั้ง/การกำหนดค่า

การติดตั้งสายโคแอกซ์ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้:

1. เสียบขั้วต่อ BNC ตัวผู้ที่ติดบนเคเบิลเข้ากับแจ็คสายอากาศที่เครื่องรับสัญญาณ (หรือตัวแยกสัญญาณ) และสายอากาศ
2. บิดขั้วต่อตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกขั้วต่อ BNC เข้ากับแจ็ค BNC

หมายเลขคำสั่งซื้อ	คำอธิบาย
RE3-ACC-RMK1	ชุดชั้นวางสำหรับเครื่องรับสัญญาณ RE3 เครื่องเดียว
RE3-ACC-RMK2	ชุดชั้นวางสำหรับเครื่องรับ RE3 สองเครื่อง
RE3-ACC-CXUF	ชุดเคเบิลสายอากาศแบบติดตั้งด้านหลังไปด้านหน้า
RE3-ACC-PLPA	สายอากาศแบบบันทึกช่วงเวลาแบบพาสซีฟ, 470-960MHz
RE3-ACC-ALPA	สายอากาศแบบบันทึกช่วงเวลาแบบแอคทีฟ, 470-960MHz
RE3-ACC-AASP	ตัวแยกสัญญาณสายอากาศแบบเข้า 2 ช่อง ออก 8 ช่อง 470-960MHz
RE3-ACC-PASP	ชุดตัวแยกสัญญาณสายอากาศแบบพาสซีฟ 1 x 2
RE3-ACC-RFAMP	เครื่องขยายกำลังสายอากาศ RF แบบแอคทีฟ, 470-960MHz

### มีชิ้นส่วน

จำนวน	ส่วนประกอบ
2	เคเบิลสายอากาศ 50 โอห์ม
1	เอกสารข้อมูลทางวิศวกรรม
1	บัตรข้อมูลการรับประกันและเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์

## 2 | สายโคแอกซ์สำหรับสายอากาศ 2 พุต RE3-ACC-CXU2 (คู่)

### ข้อมูลการสั่งซื้อ

สายโคแอกซ์สำหรับสายอากาศ 2 พุต **RE3-ACC-CXU2 (คู่)**

สายโคแอกซ์ BNC 50 โอห์ม 2 พุต สำหรับระบบไร้สาย UHF (คู่), สีดำ  
หมายเลขคำสั่งซื้อ **RE3-ACC-CXU2**

---