# RE3-ACC-CXU25 Cab. coax. BNC 25 pies 50 Ohm baj. pérd.



- Cable coaxial de pérdidas reducidas de calidad superior
- Conectores BNC robustos
- Conectores robustos BNC macho



El CXU25 es un cable coaxial de pérdidas reducidas y alta calidad para sistemas de micrófonos inalámbricos UHF. Sus características de gran eficiencia y atenuación reducida lo hacen ideal para instalaciones de sistemas que requieren tendidos de cable largos entre antenas y receptores.

### Especificaciones técnicas

Tipo de cable:	Coaxial
Tipo de conector:	BNC - BNC
Impedancia:	50 ohmios
Atenuación estimada según longitud:	1,3 dB
Dimensiones (longitud):	7,62 m
Diámetro:	6,1 mm
Color:	Negro
Peso neto:	380 g
Peso bruto:	410 g

## Notas de configuración/ instalación

Para instalar el cable coaxial, haga lo siguiente:

- Inserte los conectores BNC macho montados en el cable en los conectores de antena del receptor (o divisor) la antena.
- 2. Gire el conector hacia la derecha para sujetar los conectores BNC a las tomas BNC.

Número de pedido	Descripción
RE3-ACC-RMK1	Kit montaje rack un solo receptor RE3
RE3-ACC-RMK2	Kit soporte rack para dos receptores RE3
RE3-ACC-CXUF	Kit cable antena mont. trasero a frontal
RE3-ACC-PLPA	Antena log periódica pasiva, 470 - 960 MHz
RE3-ACC-ALPA	Antena log periódica activa, 470 - 960 MHz
RE3-ACC-AASP	Div. antena 2 entr. x 8 sal. 470 - 960 MHz
RE3-ACC-PASP	Kit divisor de antena pasiva 1x2
RE3-ACC-RFAMP	Potenc. antena RF activa, 470 - 960 MHz

### Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Cable de antena de 50 Ohm
1	Ficha de datos técnicos
1	Tarjeta de información de documentación de producto y garantía

# Información para pedidos

RE3-ACC-CXU25 Cab. coax. BNC 25 pies 50 Ohm baj. pérd.

Cable coaxial BNC de pérdidas reducidas, 50 Ohm, 25 pies, para sistemas inalámbricos UHF, negro Número de pedido RE3-ACC-CXU25

### Representado por:

**Germany:**Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany

Bosch Security Systems, Inc. 12000 Portland Avenue South Burnsville MN 55337 USA

www.electrovoice.com